

**CLASSIC**

LINE

# CLASS Booster Series



## Chargeur de batterie avec démarreur rapide

Adapté pour recharger les batteries au plomb :  
WET avec et sans entretien, AGM, Start&Stop

- Charge avec minuterie
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre les inversions de polarité
- Arrêt manuel de la charge

## Cargador de baterías con arrancador rápido

Adecuados para la carga de baterías de plomo:  
WET con y sin mantenimiento AGM, Start&Stop.

- Carga con temporizador
- Protección contra los cortocircuitos
- Protección contra la inversión de polaridad
- Parada manual de la carga



# 12-24V



**12-24V**

**CLASS 4500  
Booster**

min 35Ah ▶ MAX 600Ah



**12-24V**

**CLASS 5000  
Booster**

min 35Ah ▶ MAX 800Ah



FUSE

CLASS Booster 4500-5000  
fuse 100A (12 pcs) 010292

MADE IN SAN MARINO

	CLASS Booster 4500	CLASS Booster 5000
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación	1 Ph - 230V 50/60 Hz	
<b>Tension nominale de la batterie - Tensión nominal batería</b>	<b>12-24V</b>	<b>12-24V</b>
Puissance - Potencia	1,7 / 10,3 Kw	2,3 / 15 Kw
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	50A	70A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	75A	105A
<b>Capacité de la batterie - Capacidad batería</b>	<b>35 / 600Ah min/max</b>	<b>35 / 800Ah min/max</b>
Type de batterie - Tipo de batería	Automotive: Pb (WET - AGM)	
Positions de charge - Posiciones de carga	4	4
Courant de démarrage - Corriente de arranque	500A 0V (CC)	700A 0V (CC)
Courant de démarrage - Corriente de arranque	350A 1V / EL	460A 1V / EL
Dimensions - Dimensiones	470 x 320 x 750	
Poids - Peso	25,5 kg	28 kg
<b>Version - Versión</b>		
Avec accessoires - Con accesorios	363400	363500



yellow energy

DECA S.p.A.  
47891 Falciano - Repubblica di San Marino - tel. 0549 910711

[www.decacharge.com](http://www.decacharge.com)

